

Manual de Instalação e Configuração

Sitdemo

Projeto Dx8000

Versão 0.1

Sumário

1. Introdução	3
2. Instalação do Sitdemo	3
3. Configuração do Modulo Bin.	8
4. Configuração para Transações com Carteira Digitais.....	14
5. Configuração do Modulo CardeSE.....	18
6. Configuração do Modulo Nservice	22
6.1 Habilitar modulo para envio do trace.....	22
6.2 Habilitar modulo de reimpressão.	25
7. Alterando o roteamento das bandeiras dos cartões.	28
8. SiTemo.	34
9. Carga de tabelas para Módulos Bin e CardeSe.	36
10. Histórico de Alterações.....	39

1. Introdução.


Objetivo desse manual é para facilitar a instalação e configuração do Sิตdemo para realizar transações com cartões e carteiras digitais.

2. Instalação do Sิตdemo.

1 – Sิตdemo 8.zip – Pasta onde contém o executável e as documentações do Sิตdemo.


Name	Date modified	Type	Size
1 SitDemo 8.zip	27/02/2024 08:55	Compressed (zipp...)	36.606 KB

2 – SiTef_S.v8.0.0.4.x86.msi – Arquivo que é necessário executar para realizar a instalação do Sิตdemo.




Características de Segurança.pdf	29/06/2023 11:24	Chrome HTML Do...	1.120 KB
Guia_Implementacao_SiTef_PCI.pdf	13/06/2023 17:28	Chrome HTML Do...	1.489 KB
Manual SítDemo 8.0.pdf	07/07/2023 14:09	Chrome HTML Do...	304 KB
2 SiTef_S.v8.0.0.4.x86.msi	05/12/2023 18:00	Windows Installer ...	36.606 KB

3 – Clicar em Avançar.




4 – Instalação Personalizada: Permite que alguns recursos sejam selecionados para instalação.




5 – Necessário deixar a Tabelas Padrão selecionadas.

6 – Local: Disco onde Sitef vai realizar a instalação.



7 – Deverá clicar em Avançar.



8 – Clicar em Instalar.



9 – Só aguardar a instalação.




10 – Clicar em concluir.




3. Configuração do Modulo Bin.

1 – Necessário abri o Configurador Geral do SiTef no menu iniciar do Windows.




2 – Configurador Geral do SiTef precisa ser executado como administrador.




3 – Mostra usuário logado no Windows


4 – Para acesso ao configurador requer autenticação. Para esse acesso é necessário informar a mesma senha de login do Windows.



6 – Sitdemo pode ser configurado para autenticação em duas etapas. Como se trata de um simulador pode escolher a opção NÃO.



7 – Tela principal do Configurador Geral do SiTef.



8 – Selecionar a opção do modulo da Bin.

9 – Clicar na opção Estabelecimento.

10 – Deverá informar um código para configuração do estabelecimento.


11 – Deverá informar um código para Terminal Virtual.

12 – Clicar em Salvar.



- **Atenção os dados informados no código estabelecimento e no Terminal Virtual no Sิตdemo são fictícios. Nesses campos podem ser informados quaisquer códigos numéricos.**

13 – Clicar em Retornar.




14 – Selecionar a opção Comunicação.

15 – Deverá informar o número de IP “1.2.3.4”.

16 – Deverá informar o número da porta 7003.


17 – Clicar em salvar.



Digite o endereço IP ou o Host primário.

- **Atenção para configuração do ip deve ser informado da seguinte forma “1.2.3.4”. Para configuração da porta no SitDemo precisa informado a porta 7003. Número da porta não pode se repetir em outros módulos.**

18 – Clicar em Retornar.




4. Configuração para Transações com Carteira Digitais.

1 – Selecionar a opção SiTef.


2 – Selecionar Carteira Digital.

3 – Clicar em Configurador.



4 – Selecionar o Autorizador para o Pix.

- Sitdemo é simulador pode ser selecionado qualquer autorizador no pix.



The screenshot shows the SiTef software interface with the following details:

- Módulos:** Shows various modules like SiTef, Interface PDV/SiTef, Interface SiTef/Host, Loja, Visualiza Comunicação, Canal Compartilhado, Dados Operacionais, Validação de CNPJ, Payment Facilitator ID, Multibandeiras, Carteiras Digitais, Combustível, Fontes Pagadoras, ADIQ, Bin, CardSE, Cielo, GetnetLAC, Global Payments, NServices, PagSeguro, Rede, and Safra.
- Empresa:** Set to 00000000.
- Roteamentos | Importação |** Tab selected: Roteamentos.
- Carteira Digital | Autorizador:** A table showing payment methods and their authorized institutions. The table includes:

Carteira Digital	Autorizador
Pix	Banco Sicredi S.A. (highlighted with a red circle)
Pix Saque	Banco Sicredi S.A. (highlighted with a red circle)
Pix Troco	Caixa
QR Code Credito	Cielo S.A.
QR Code Debito	Efi
- Checkboxes:** One checkbox is checked: Deseja excluir a configuração específica da empresa 00000000 ?
- Buttons:** Atualizar..., Salvar (highlighted with a red circle), Cancelar, and Retornar.


Selecione a empresa para configurar.

4 – Autorizador selecionado.


5 - QR code Crédito deixar configurado como autorizar bin.

6 - QR code Débito deixar configurado como autorizar bin.

7 - Clicar em Salvar.



7 - Clicar em Retornar.




5. Configuração do Modulo CardSE.

- Configuração desse modulo para realizar transações com PIX.

1 – Selecionar a opção do modulo da CardSE.


2 – Clicar em Estabelecimento.




3 – Informar um código para configuração do estabelecimento.

4 – Selecionar opção Pix.

5 - Clicar em salvar.



6 - Clicar em retornar.




7 – Clicar em Comunicação.

8 – Informar o número de IP “1.2.3.4”.


9 – Informar o número da porta 7004.

10 – Clicar em salvar.



- Atenção para configuração do ip deve ser informado da seguinte forma “1.2.3.4”. Para configuração da porta no SitDemo precisa informado a porta 7004. Número da porta não pode se repetir em outros módulos.

11 – Clicar em retornar.




6. Configuração do Modulo Nservice.

*A configuração desse modulo tem como objetivo habilitar o envio do trace e a habilitar a reimpressão dos cupons T.E.F


6.1 – Habilitar modulo para envio do trace.

1 – Selecionar o modulo Nservices.


2 – Clicar no Habilita Modulo.




3 – Clicar em Habilitar.



4 – Clicar em Ok.




5 – Clicar em Retornar.




6.2 Habilitar a reimpressão.


2 – Clicar no Habilitar.



3 – Clicar em Ok.



4 – Clicar em retornar.




7. Alterando o roteamento das bandeiras dos cartões.

- Para esse projeto o roteamento das bandeiras precisa estar direcionado para bin.


1 – Selecionar SiTef.

2 – Selecionar Multiband. Padrão.

3 – Clicar em Configurador.




3 – Selecionar a Empresa 00000000.




4 – Clicar na seta para mostrar a lista de autorizadores.


5 – Selecionar a Bin.




6 – Clicar em Yes.




7 – Clicar em salvar.



8 – Clicar em Yes.




8 - Clicar em Retornar.




8. SiTemo.

- 1- Abrir o SiTef Demonstração (Sitedemo) no menu iniciar



- 2 – Clicar em ok.




3 - Aguardar o Sitdemo carregar os módulos e as suas configurações.




9. Carga de tabelas para Módulos Bin e CardeSe.


1 – Abrir a carga de tabelas no menu iniciar.




2 – Executar o carga de tabelas como administrador.



- 3 – Selecionar Bin.
- 4 – Clicar em Carga.
- 5 – Clicar em enviar.
- 6 – Resposta da carga de tabelas.
- 7 – Clicar em Retornar.



- 8 – Selecionar CardSE.
- 9 – Clicar em Carga.
- 10 – Clicar em enviar.
- 11 – Resposta da carga de tabelas.
- 12 – Clicar em Retornar.



10. Histórico de Alterações

Data	Autor	Versão	Descrição
12/04/2024	Fabiano Hipolito de Oliveira	0.1	Versão inicial.